



## **Monitor Vidos DUO M1021W z pamięcią**

Dotykowy, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przełącznikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie

oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

### **Funkcje**

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x480px
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: **moduł M-SM4**
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: **moduł B5**)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: **moduł M-K4**
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: **moduł GSM**
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: **moduł B5**
- 20 melodii dzwonka
- Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Menu w 11 językach
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu **modułów M-SM4** (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO